**Карта заказа амперметры и вольтметры ММ42200**

Габаритный размер лицевой панели прибора 100х32 мм профильное исполнение. Межповерочный интервал 2 года.

**ММ42200 ХХ ХХХ Х,Х- Х- Х Х**

| Условное обозначение приемки |
|---|
| О приемка ОТК (Стандартное исполнение). П5-Военная приемка. |

| Условное обозначение климатического исполнения прибора |
|---|
| **О**-Общепромышленное исполнение прибора. Стандартное исполнение |
| **ТЗ**- Прибор для эксплуатации в условиях тропического климата |

| Условное обозначение рабочего положения прибора и шкалы. |
|---|
| **Е** - Вертикальное расположение прибора и вертикальное расположение шкалы |
| **П** - Вертикальное расположение прибора и горизонтальное расположение шкалы |
| **Л** - горизонтальное расположение прибора и горизонтальное расположение шкалы |
| **К** - горизонтальное расположение прибора и вертикальное расположение шкалы |

| Условное обозначение единицы измерения |
|---|
| **МКА** Микроамперметр |
| **МА** Миллиамперметр |
| **А** Амперметр |
| **КА** Килоамперметр |
| **В**- вольтметр |
| **кВ**- Киловольтметр |

| Условное обозначение класса точности прибора |
|---|
| 1,5 или 2,5 уточнить при заказе |

| Обозначение диапазона измерения |
|---|
| **мкА** –100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 750; 1000 Непосредственное подключение |
| **мА** – 1; 5; 10; 15; 30; 50; 100; 150; 300; 500; 600 Непосредственное подключение |
| **А** – 1; 2; 3; 5; 10 Непосредственное подключение |
| **А** – 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 500; 750; 1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 6000 Подключение через шунт 75 мВ |
| **А** – 7500; 10000; 12500; 15000 Подключение через шунт 100 мВ |
| **В** – 2; 3; 7,5; 10; 15; 30; 50; 75; 100; 150; 250; 300; 450; 500; 600 Непосредственное подключение |
| **В** – 1000; 1500; 3000 Подключение через добавочное сопротивление с номинальным током 5 мА |
| Возможно исполнение на стандартый диапазон измерения шкал с нулевой отметкой внутри диапазона измерения |
| Для амперметров с подключением через шунт 75 мВ в обозначение диапазона измерения добавляется характеристика шунта 75 мВ. Например Амперметр М42200 А 100 75МВ 1,5 В ОО |

**Пример записи обозначения приборов при их заказе: Амперметр М42200 А 0-100 75мВ 2,5 Е ОО**

Принимается к заказу прибор имеющий следующие характеристики: Амперметр М42200 диапазон измерения 0-100А непосредственного подключения, класс точности 2,5, Вертикальное расположение прибора и вертикальное расположение шкалы, общепромышленное исполнение с приемкой ОТК.